


HENRY
www.henry.com.br



ORION 6

Manual de Operação

Chega de preocupações.
O Orion 6 cuida de tudo sozinho.

Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.

Rua Rio Piquiri, 400 - Jardim Weissópolis
Código Postal 83.322-010
Pinhais - Paraná - Brasil

Fone: +55 41 3661-0100

INTRODUCTION


Em agosto de 2009 o MTE criou a Portaria nº 1510, que regulamenta a utilização dos equipamentos de registro eletrônico de ponto. Pensando em seus clientes a Henry desenvolveu o “Orion 6”, que atende não só à todos os requisitos exigidos pela portaria nº 1510 como à todas as necessidades de seus usuários. Nos próximos tópicos iremos conhecer o funcionamento deste equipamento.

ÍNDICE

1.0 OPERANDO O EQUIPAMENTO.....	02
1.1 CONHECENDO OS MENUS.....	02
2.0 COMPROVAÇÃO DE REGISTRO.....	03
3.0 PORTA FISCAL.....	04
4.0 LIGANDO EQUIPAMENTO.....	05
4.1 CADASTRANDO A EMPRESA.....	06
4.2 CADASTRANDO EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO.....	07
4.3 CADASTRANDO O USUÁRIO.....	08
4.4 ALTERANDO HORÁRIO DE TEMPO REAL.....	09
4.5 COLETANDO EVENTOS DO EQUIPAMENTO.....	10

1.0 OPERANDO O EQUIPAMENTO

1.1 CONHECENDO OS MENUS



Abaixo está a descrição da funcionalidade de cada menu.

- **EMISSÃO INSTANTÂNEA/MENU.**

Pressionando o botão "Emissão Instantânea" por 5 (cinco) segundos será emitido um ticket com os eventos realizados.

Já na opção «Menu», serão abertas as opções de configuração do equipamento, segue abaixo a descrição:"

- **SISTEMA**

Menu de ajuste das configurações de sistema do equipamento, ao acessar essa opção será visto os seguintes menus:

SISTEMA/AJ. DATA E HORA

Ajusta a data e a hora.

SISTEMA/AJ.HOR.VERÃO

Ajusta o inicio e termino do horário de verão.

Sistema/emitir relação

SISTEMA/TESTAR MEM./SEN.

Testa a memória e o sensor biométrico

SISTEMA/ATIVAR GUILHOTINA

Opção utilizada para quando há suporte a guilhotina na impressora.



- **COMUNICAÇÃO**

Menu de ajuste da forma de comunicação com o equipamento, ao acessar essa opção será visto os seguintes menus:

COMUNICAÇÃO/NUMERO DO RELÓGIO


Ajusta o numero do relógio.

COMUNICAÇÃO/TIPO COMUNIC.

Ajusta o tipo de comunicação.

COMUNICAÇÃO/VEL. COMUNIC.

Ajusta a velocidade da comunicação.



- **BIOMETRIA**

Menu de configuração das digitais, ao acessar essa opção será visto os seguintes menus:

BIOMETRIA/INCLUIR DIGIT.

Cadastra uma nova digital.

BIOMETRIA/EXCLUIR DIGIT.


Exclui uma digital.

BIOMETRIA/BLOQUEAR 1:N

Bloqueia a operação das teclas de atalho para pedido da digital.

BIOMETRIA/CONFIG.MODULO

Faz a verificação das configurações do módulo biométrico e habilita o autocon.




2.0 COMPROVAÇÃO DE REGISTRO

Ao efetuar uma marcação, é impresso um ticket de comprovação do registro.



3.0 PORTA FISCAL

A porta fiscal é utilizada para extrair uma cópia completa da memória do equipamento. Pode ser utilizado um dispositivo de armazenamento genérico para coletar os dados através dessa porta.




4.0 CONFIGURANDO O EQUIPAMENTO

4.1 CADASTRANDO A EMPRESA

Na tela inicial do sistema, na aba cadastro, clique em 'empresas'.

Na janela que será aberta estarão todos os campos requisitados no cadastro da empresa.




4.2 CADASTRANDO EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO

Na tela principal do software, selecione a aba "Cadastros" e acesse a opção "Equipamentos".



Defina o nome do equipamento no software, o tipo de comunicação, a empresa e clique em salvar.

Feito isso, o equipamento estará cadastrado no software e pronto para receber configurações.



Comunicando com o equipamento e acessando as configurações, será encontrada a aba “Empresa”, nessa janela será visto todas as empresas cadastradas, selecionando-a e clicando em enviar, os dados da empresa serão diretamente enviados para a memória do equipamento.

Caso não seja enviada a empresa à memória do equipamento, o equipamento não irá operar.

4.3 Cadastrando o Usuário

Acessando a opção no software “Usuários”, será aberta a janela para a inserção dos dados do usuário. Ao lado está a tela com os campos requisitados, é obrigatório o preenchimento do nome, número da matrícula, PIS e a empresa do empregado.



Usuários

Logo em seguida será necessário a inclusão da lista de usuários na memória do equipamento, para isso é acessado a opção “Lista de usuários” na aba “Equipamentos” da tela principal.

Selecione a operação de inclusão, clique no botão “Adicionar na lista”, em seguida em “Enviar” para enviar os usuários para o equipamento.

4.4 ALTERANDO HORÁRIO DE TEMPO REAL

Acessando a opção “Data e hora” pode-se realizar ajustes de “horário de verão e horário de tempo real do equipamento.


Para confirmar as configurações apenas é necessário o envio para o equipamento.




Data e hora

4.5 COLETANDO EVENTOS DO EQUIPAMENTO


Acessando a opção “Coletar registros” serão coletados os eventos salvos na memória, como por exemplo, Inclusão e alteração de empregador, Inclusão e alteração de empregado, Inclusão e alteração de horário de tempo real.



Indique o diretório e nome do arquivo AFD para gravação das informações.



Clique em “Coletar Registros” para iniciar a coleta.



Ao terminar a coleta, será mostrada na tela uma mensagem indicando o status da operação realizada.